

Система Данте

2-канальный конвертер Dante

Особенности

- Преобразование 2 каналов аналоговых линейных входных сигналов в сеть Dante
- 24-битное аналого-цифровое преобразование высокого разрешения
- Совместимость с AES67
- Питание от коммутатора Power over Ethernet или инжектора PoE (802.3 af/at class1) или постоянного тока 5 В
- через разъем Micro USB



DI22



DO22



DU22

Модель	DI22 (Аналог Данте)	DO22 (Данте в аналог)	DU22 (USB к Данте)
Максимальный выходной уровень	18dbu	18dbu	/
Динамический диапазон	110dB	116dB	/
THD+N	0,007% при 1 кГц+4 дБн	0,001% при 1 кГц 4 дБн	/
Отношение сигнал/шум	>110 дБ	116dB	/
Диапазон частот	От 20 Гц до 20 кГц (-/+0,2 дБ)	От 20 Гц до 20 кГц (-/+0,1 дБ)	/
Разъём	RJ45 и 2XLR-Ф	RJ45 и 2XLR-M	RJ45 и USB типа А
Частота выборки	44.1kHz/48kHz/96kHz	44.1kHz/48kHz/96kHz	44,1 кГц/48 кГц/96 кГц
Биты данных	24bit	24bit	24bit
Задержка устройства Dante	<1 мс	<1 мс	1,2 или 5 мс
Источник питания	Класс 1 802.3af PoE	Класс 1 802.3af PoE	DC 5V

2-канальный преобразователь Dante в Type-C Bluetooth-адаптер Данте

Особенности

- Двусторонняя передача (входные аналоговые сигналы □ сигнал Dante)
- 24-битное аналого-цифровое преобразование высокого разрешения
- Совместимость с AES67
- Поддержка записи и воспроизведения
- Совместимость с системой Win/Linux/Android/iOS/Mac.
- Питание от коммутатора Power over Ethernet или PoE-инжектора. (802.3 af/at class1) или 5 В постоянного тока через разъем USB-C

Особенности ЭС

- Подключи и играй
- Двусторонняя передача (сигнал Dante □ сигнал Bluetooth)
- Поддержка управления в Danter Controller

DC22



DB21



Модель	DC22 (Данте на USB-C)	DB21 (Данте для Bluetooth)
Разъём	RJ45 и USB типа C	RJ45
Частота выборки	48kHz	48kHz
Биты данных	24bit	24bit
Задержка устройства Dante	1, 2 или 5 мс	1, 2 или 5 мс
Источник питания	5 В постоянного тока или POE	802.3af PoE
Вес нетто	150g	70g
Размер(Ш*В*Д)	/	115x34x28mm