

Передатчик Dante с 8 входами и 8 выходами Dante 448

Особенности:

- ▶ Встроенный DSP обеспечивает маршрутизацию сигнала, эквалазацию, лимитирование, шумоподавление и программирование.
- ▶ Интегрирован с сетевым аудиопортом Dante.
- ▶ 4 аналоговых входа и выхода;
- ▶ 4 Цифровых входа и выхода для сети Dante
- ▶ Поддержка программного управления и программирования через порт RS-232.
- ▶ Встроенная матрица 8x8 обеспечивает плавное микширование и маршрутизацию аналоговых и цифровых сигналов.



Характеристики

Данте 448

Вход	8 балансных/несбалансированных входов (XLR)
Входное сопротивление	Более 2000 Ом
Макс. Входной уровень	+4dbu@ 0dB gain
Выход	8 балансных/несбалансированных выходов (XLR)
Выходное сопротивление	400 Ω
Макс. Выходной уровень	+4 дБ баланс
Частота. Ответ	20~20 кГц, ±1 дБ
Соотношение сигнал/шум	Более 95 дБ
THD	Менее 0,05%
Требования к питанию	12V DC
Размеры	44 (В) x 178 (Ш) x 220 (Г) мм