

Подавитель обратной связи 2 в 2, выход
Описание

Это устройство представляет собой высокопроизводительный двухканальный автоматический подавитель обратной связи, оснащенный двумя имитируемыми балансами. Входной и 2 выходных баланса дорожного моделирования. Высококачественный звук для большой профессиональной конструкции звукоусиления. Обеспечивает профессиональный эффект подавления обратной связи, высококачественный сдвиг частоты + подавление обратной связи алгоритма выреза. Эффект высокого качества и низкого уровня шума. Простое управление и устройство, обеспечивающее 5-скоростную предустановку, выбранную в соответствии с текущими сценариями использования. Благодаря настройке ПК ПК, подключенный к интерфейсу USB, может быть полностью усилен, шумоподавитель, предел давления, сдвиг частоты, вырез и эквалайзер и сохраните настройки.

Особенности

- ▶ Частота дискретизации 48 кГц, 32-битная частотная зона процессора DPS (300 миллионов), 24-битное А/Ц и Ц/А преобразование.
- ▶ 5-ступенчатый автоматический выбор режима переключения частоты, тип подходит для всех типов сценариев и микрофонов.
- ▶ Использование 2-дюймового дисплея IPS-панели показывает функцию параметра, разрешение 320*240. Можно выбрать.
- ▶ Английское отображение меню.
- ▶ 48 светодиодных индикаторов состояния фильтров в режиме реального времени, на каждом канале 12 статических + 12 динамических фильтров.
- ▶ Использование одного шаттла для склеивания и быстрая работа, быстрая схема внедрения, прямая функция блокировки и выбора.
- ▶ как на китайском, так и на английском языке.
- ▶ Регулируемый сдвиг частоты составляет плюс или минус 10 Гц (шаг 1 Гц), усиление фильтра, значение добротности и количество регулируются.
- ▶ Независимое усиление каждого канала, шумоподавитель, устройство ограничения давления, сдвиг частоты, фильтр, фильтр верхних и нижних частот, 7
- ▶ набор функций сегментного PEQ.
- ▶ Обеспечивает интерфейс связи USB и RS-485, подключение ПК к ПК и устройству управления.
- ▶ Через компьютер ПК для редактирования 5-скоростного режима по умолчанию, режима поддержки архивирования и импорта и экспорта файлов эквалайзера.



Модель	FS-220
Входной канал	2 x гнезда XLR и 1/4" TRS, электронно балансные/несбалансированные, с радиочастотным фильтром
Выходной канал	2 разъема XLR «папа» и TRS 1/4 дюйма, электронно балансный/несбалансированный, с радиочастотным фильтром
Входное сопротивление	Балансный: 10 кОм
Выходное сопротивление	Балансный: 470 Ом
Максимальный входной уровень	≤+20 дБу
Максимальный выходной уровень	≤+20 дБу
Диапазон частот	20 Гц-20 кГц±1 дБ
Динамический диапазон	≥110 дБ
THD+N	≥103dB @1kHz 0dBu (A-weighted)
Искажение	<0,012% ВЫХОД = 0 дБн/1 кГц
ПК-интерфейс	USB типа B
Интерфейс связи	RS-485, скорость передачи данных: 115200
DSP	Частота дискретизации 48 кГц, 24-битное аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование.
Потребляемая мощность	<20 Вт
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C
Размеры (Д×В×Г)	482x44.4x265mm
Вес устройства	3,2 кг
Транспортный размер (Д×В×Г)	600x90x338mm
Вес брутто	4,2 кг