

Селектор динамиков на 16 зон

Особенности:

- ▶ Этот селектор динамиков управляет до 16 выходами динамиков и 4 аудиовхода.
- ▶ Гибкий селектор динамиков с несколькими входами, расположенный по схеме 4 x 4. матрица с перепределением приоритета. 16 зон динамиков разделены на 4 группы, каждая группа может иметь отдельный аудио источник.
- ▶ Предусмотрена приоритетная шина для отключения фона. музыка для пейджинга зон и экстренной сигнализации.



Модель	AL-16S4
Вход	4 программных и 1 приоритетный канал, аудиосигнал 70/100 В.
Выход динамика	4 группы по 4 зоны, аудиосигнал 70/100 В
Приоритетный автобус	16 каналов, активируются сигналом 0 В
Мощность	Общая мощность 1,5 кВт, 375 Вт на канал
Выход тревоги	сигнал 0 В
Элементы управления	16 кнопок выбора зон, 1 выключатель питания
Требования к питанию	110–120 В или 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц; 24 В постоянного тока
Размеры	89 (В) x 483 (Ш) x 366 (Г) мм

2*5 10-зонный переключатель громкоговорителей

Особенности:

- ▶ Высокая мощность и гибкая модель с 2 усилителями входы и 2 группы выходов на динамики АЛ-10С2
- ▶ Два селектора 5-зонных динамиков с отдельные источники звука или в качестве селектора на 10 зон с один источник звука.



Модель	AL-10S2
Вход	2 программных канала, аудиосигнал 70/100 В
Выход динамика	2 группы по 5 зон, аудиосигнал 70/100В
Приоритетный автобус	N/A
Мощность	Общая мощность 1,5 кВт, 150 Вт на зону
Выход тревоги	N/A
Элементы управления	10 кнопочных переключателей зон, 1 выключатель питания
Требования к питанию	110–120 В или 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц; 24 В постоянного тока
Размеры	89 (В) x 483 (Ш) x 366 (Г) мм