



Сетевой усилитель Dante

- ▶ **Мощное усиление**
Двойной выход мощностью 30 Вт на канал обеспечивает мощность и четкость звука, воспроизведение звука.
- ▶ **Данте**
Интегрированная технология Dante обеспечивает плавное воспроизведение звука сети, обеспечивающие эффективное и гибкое подключение для различных аудиоустройств по стандартной сети Ethernet.
- ▶ **Двойные линейные входы**
Усилитель оснащен 2-канальным линейным входом. вмещает несколько источников звука, что облегчает интеграция с различными аудиоустройствами, такими как микшеры, медиаплееры или другое совместимое оборудование.
- ▶ **Двойные линейные выходы**
Позволяет расширить возможности системы за счет маршрутизации сигналы на более крупные усилители для увеличения мощности и производительность.
- ▶ **Варианты вывода динамиков**
Усилитель имеет 2-канальные выходы на динамики, что позволяет подключение стереодинамиков. Это обеспечивает универсальное решение для распределения звука по нескольким зонам или достижение стереозвука в различных областях.
- ▶ **Универсальные варианты монтажа**
Поддерживает различные способы установки, включая настольный компьютер, размещение, настенный монтаж и 2 шт. монтаж в стойку.



Настольная версия



Настенное крепление



1 шт. крепление для стойки



2 шт. крепление для стойки



Модель	DANTE-250
Аудиоканал Данте	2
Сетевой порт	RJ45
Выходная мощность	2x50 Вт при 24 В постоянного тока, 2x30 Вт при PoE
Входная чувствительность	Линейный вход: 400MB Сетевой вход: 500 MB
Импеданс	40HM
THD	0.1%
SNR	<83 дБ
Линейный вход и выход	
Линейный входной канал	2
Линейный выходной канал	2
Уровень входного/выходного сигнала	800MV
Сбалансированный входной импеданс	20КОм
Несбалансированный входной импеданс	10 кОм
Искажение	0.008%
SNR	<91 дБ
Диапазон частот	20Hz-20KHz
Требование к питанию	24 В постоянного тока или PoE