

Аудиопроцессор Данте

4-канальный модуль вывода для открытой архитектуры DSP-6464LD+ или DSP-3232LD+



DSP-AO4 LD+


Description:

Карта аналогового выхода обеспечивает 4-канальную линейную выход. DSP-AO4 LD+ использует электронный балансные выходы и съемные разъемы. Контроль Функции для каждого выхода включают в себя: уровень усиления и управление отключением звука.

Features:

- ▶ 4 балансных линейных выхода
- ▶ Простота установки
- ▶ Управление и настройка с помощью программного обеспечения

4-канальный модуль ввода фантомного питания микрофона/линии 48 В для Открытая архитектура DSP-6464LD+ или DSP-3232LD+



DSP-AI4 LD+


Description:

Карта аналогового входа обеспечивает функции, в том числе 4-канальный микрофонный/линейный вход, фантомное питание +48 В, Регулятор уровня усиления 84 дБ и микрофонный усилитель 58 дБ. DSP-AI4 LD+ использует подключаемые балансные входы. Функции управления для каждого входа включают в себя: уровень усиления, управление, микрофонный усилитель, отключение звука и инверсия сигнала.

Features:

- ▶ 4 микрофонных/линейных входов
- ▶ Фантомное питание +48 В
- ▶ Динамический диапазон 118 дБ
- ▶ Простота установки
- ▶ Управление и настройка с помощью программного обеспечения

4-канальный модуль АЕС для открытого типа архитектура DSP-6464LD+ или DSP-3232LD+



DSP-AEC4 LD+

Description:

Входная плата АЕС обеспечивает 4-канальный АЕС (акустический эхоподавление), фантомное питание, уровень усиления 84 дБ, и микрофонный усилитель мощностью 58 дБ. DSP-AEC4 LD+ обеспечивает широкополосную обработку АЕС. Каждый канал Входная плата АЕС имеет независимый вход и прямой выход для локального звукоусиления.

Features:

- ▶ 4-канальная входная плата АЕС с возможностью обработки DSP
- ▶ С дополнительной вычислительной мощностью DSP для обслуживания системы
- ▶ Простота установки
- ▶ Управление и настройка с помощью программного обеспечения

Характеристики	DSP-AO4 LD+	DSP-AI4 LD+	DSP-AEC4 LD+
Динамический диапазон	>118 дБ	> 118 дБ	>118 дБ
Частотная характеристика ($\pm 0,2$ дБ)	20 Гц~20 кГц	20 Гц~20 кГц	20 Гц~20 кГц
Входное сопротивление	/	5,5 кОм	5,5 кОм
Выходное сопротивление	102 Ω	/	/
Перекрестные помехи в каналах	<-112 дБ	<-112 дБ	<-112 дБ
THD+N	<0.002%	<0.002%	<0.002%
Common Mode Rejection Ratio (@0dBu)	/	>91 дБу	>91 дБу
Maximum input level (@1% distortion)	/	+22 дБу	+22 дБу
Maximum output level (@1% distortion)	+22 дБу	/	/

Разъемы четыре 3-контактные разъемные евроклеммы четыре 3-контактные разъемные евроклеммычетыре 3-контактные разъемные евроклеммы