



Студия производства подкастов

Описание:

PCM-4 — это цифровой аудиомикшер, разработанный специально для живых выступлений. Потокковые приложения, интеграция основных живых функций, таких как как микширование, звуковые эффекты и улучшения звука. Это позволяет подключение двух мобильных устройств или ПК одновременно, передача цифрового звука непосредственно на оборудование для прямого вещания. Благодаря своей легкой и портативной конструкции PCM-4 предлагает удобный интерфейс с понятным и интуитивно понятным расположением панелей. Питание от разъема USB-C 5 В/1 А позволяет потреблять электроэнергию от зарядного устройства мобильного телефона или блока питания, что делает его очень

Особенности:

- ▶ 4 скользящих фейдера для настройки микрофона 1, микрофона 2, инструмента и Громкость монитора, каждая с кнопкой отключения звука.
- ▶ 8 ручек громкости для точного управления усилением микрофона в реальном времени
- ▶ вход/выход, инструмент, линейный вход, эффекты и уровни реверберации.
- ▶ 9 настраиваемых кнопок звуковых эффектов, регулируемых через USB.
- ▶ Фантомное питание +48 В для конденсаторных микрофонов, используемых в живых выступлениях.
- ▶ потоковая передача.
- ▶ Внутренний переключатель воспроизведения для предотвращения эха при отключении входа USB-C.
- ▶ звук от возврата в порт USB-C.
- ▶ Переключатель шумоподавления для минимизации окружающего шума, улавливаемого микрофон.
- ▶ Переключатель приоритета микрофона для автоматического понижения аккомпанемента и звук инструмента, когда микрофон активен.
- ▶ Переключатель REVERB с 16 предустановленными эффектами для приложения.



Характеристики

Частота дискретизации	PCM-4
Диапазон частот	24 бит, 48 кГц
Системная задержка	от 20 Гц до 20 кГц
T.H.D	1.5ms
Входные перекрестные помехи	<0.05%
Отношение сигнал/шум	>65dB@1KHz (Adjacent Channels)
Динамический диапазон	90 дБ Один канал — максимум фейдера (А-взвешенный)
Коэффициент отклонения синфазного сигнала	90 дБ Один канал — максимум фейдера (А-взвешенный)
Входное сопротивление микрофона	>60dB@1KHz
усиление микрофона	3 кОм (баланс XLR); 6,6 кОм (1/4 дюйма)
Источник питания	от 0 до 45 дБ (XLR)
Размеры (ДхВхГ)	DC 5V (1A)
Вес нетто	260x230x89mm
	1.5Kg