

Усилитель мощности

Проектные усилители с медиаплеером



Элементы
управления

Спереди: 5 входов микрофона и 2 входа AUX. Регулятор громкости, регулятор громкости тона и общий регулятор громкости.
 Сзади: 5 переключателей фантомного питания и 5 замыкающих контактов приоритета для MIC1-5, 2 регулятора усиления для AUX1-2.
 Аварийный входной регулятор громкости и приоритетное замыкание контактов, переключатель заземления.

- Разъемы
 - Вход: 5 электрических балансных XLR с фантомным питанием и 5 евроблоков для приоритетного замыкания контактов микрофона.
 - 2 стерео RCA для AUX.
 - 1 небалансный вход RCA AMP IN.
 - 1 евроблок, сбалансированный вход аварийной сигнализации с приоритетным замыканием контактов.
 - Выход: 1 балансный линейный выход XLR.
 - 1 евроблок для выхода усилителя 4 Ом, 70 В, 100 В.
 - 1 несбалансированный выход RCA PRE OUT.
 - Блок 1 евро для реле пейджинга.
- Индикаторы: SIG, -10дБ, CLIP, Protect и Power.
- Защита: ограничение выходного тока, тепловая защита.
- Охлаждение: ВЕНТИЛЯТОРНОЕ охлаждение.

Модель	PM-120	PM-240
Номинальная мощность (RMS)	120W	240W
Входная чувствительность/импеданс	IIC 1-5	-50 дБ / 600 Ом, балансный
	Вспомогательный 1-2	-6 дБ / 20 кОм, небалансный
	Аварийная сигнализация	0 дБ / 10 кОм, балансный
Выходной уровень/импеданс	Выход динамика	Hi-z 100 В (83 Ом), 70 В (42 Ом), 100 В (42 Ом), 70 В (21 Ом)
		Низкое напряжение 22 В (4 Ом) 31 В (4 Ом)
	PRE-выход и AMP-вход	0 дБ / 20 кОм, несимметричный
	Линейный выход	0 дБ / 10 кОм, балансный
Частотное сопротивление (-3 дБ)	75 Гц – 18 кГц	
THD (1 кГц, номинальная мощность)	<1%	
Отношение сигнал/шум	>80 дБ	
Управление тоном	± 10 дБ	100 Гц, 10 кГц
Источник питания	115/230 В переменного тока, 50/60 Гц	
Вес (нетто)	9 кг	11 кг
Размеры (Ш x В x Г)	420 x 88 x 320 мм	