

Распределитель сигналов, 2 входа, 10 выходов
Описание

Распределитель сигналов предназначен для распределения одного входного сигнала на несколько выходов. портов и широко используется в аудио- и видеосистемах. Его основная функция – дублировать входящий сигнал через внутренние схемы и выдавать несколько идентичных выходов — или выходы с соответствующими настройками, обеспечивающими гибкую систему «один вход, несколько выходов». распределение при сохранении целостности сигнала и стабильной производительности.

Особенности

- **Один вход, несколько выходов:** принимает один входной сигнал и распределяет его по нескольким выходным портам через внутреннюю схему, обеспечивающую несколько идентичных выходов или соответствующим образом настроенные выходы для гибкого распределения сигналов «один вход — несколько выходов».
- **Сохранение целостности сигнала:** создан с использованием точной схемотехники для минимизации искажения и затухания во время дублирования сигнала, помогая поддерживать точность исходный сигнал и его характеристики изоляции.



Модель	SA-210
Входы	
Тип	Несбалансированный разъем TRS 1/4 дюйма.
Импеданс	44 кОм
Выходы	
Тип	Несбалансированный разъем TRS 1/4 дюйма.
Импеданс	300 Ω
Диапазон частот	20 Гц – 22 кГц
Максимальное входное сопротивление	21 dB
Отношение сигнал/шум	>100 дБ
Напряжение питания	T500MA AC 220V/50HZ
КНИ + шум	0.04% (Typically @+4dBu,1KHz,Gain)
Размеры	19 x 1,73 x 6,1 дюйма (483 x 44 x 155 мм)
Масса	4,2 фунта. (2,1 кг)