



DAB-усилитель

Описание:

Серия усилителей Lucky Tone DAB представляет собой компактный цифровой микшерный усилитель с выходной мощностью 30/60 Вт (среднеквадратичное значение).

идеально подходит для комфортной фоновой музыки как в коммерческих, так и в домашних условиях. ДАБ-30 А вес 60 составляет всего 2,16 кг, поэтому его можно разместить на столе или под ним, в ящике или шкафу.

Этот универсальный микшер-усилитель оснащен возможностью подключения Bluetooth и DAB (цифровое аудиовещание).

тунер и вход USB идеально подходят для подключения практически любого устройства. Он также имеет 6,35 мм и

Микрофонный вход XLR отлично подходит для объявлений, последних звонков или даже викторин в пабе.

Моновыход на линию 100 В, линию 70 В или нагрузку динамика 4–16 Ом подключается через Phoenix.

клеммы на задней панели. Имеет простой в использовании цифровой интерфейс со встроенными элементами управления, такими как

режим, воспроизведение/пауза, следующий/предыдущий и повтор.

Программная настройка: цифровые эффекты, эквалайзер, приоритет и супербас.

Предлагаемые области использования:

Домашняя среда | Залы отдыха | Обеденные зоны | Школьные классы
Коммерческая среда | Розничные магазины | Кафе | Кофейни | Офисы



Характеристики

DAB-30/DAB-60

Источник питания	Резервное питание 220–240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц (IEC) или 12 В постоянного тока.
Источник звука	USB-плеер, тунер DAB и приемник Bluetooth
Версия Bluetooth	5,0; совместимость с 4.2 и V2.1EDR
Элементы управления	Высокие частоты, Мастер, МРЗ, Aux, Микрофон
Микрофонные входы	Разъем 6,3 мм (несбалансированный) и XLR (балансный)
Линейный вход	2 x RCA (с суммированием в моно)
Линейный выход	1 x RCA
Выходы для динамиков	COM, 100 В/70 В и 4–16 Ом (клеммы Phoenix)
Подключение антенны	винтовой терминал
Размеры	280 x 205 x 67 мм
Выходная мощность	30W / 60W RMS
Масса	2,16/2,36 кг