



Настенная панель Dante Bluetooth

Функция

- ▶ БТ 5.0 Bluetooth
Аудио через Bluetooth к цифровому сигналу сети DANTE/AES67 преобразование, стабильная передача
- ▶ PoE-источник питания
Передача питания и звука по сетевому кабелю
- ▶ Согласование сигналов
- ▶ Поддерживает беспроводное аудиосоединение Bluetooth и аналоговое аудио соединение
- ▶ Отображение в реальном времени
- ▶ Простое сопряжение и отображение статуса в реальном времени.



Особенности

- ▶ Поддерживает Bluetooth или преобразование 2-канального стерео в Dante.
- ▶ Цифровой сигнал сети, приоритет отдается сигналам Bluetooth.
- ▶ Питание по PoE, устанавливается в стандартную настенную коробку типа 86.
- ▶ Подключается к таким устройствам, как смартфоны и ноутбуки, через Bluetooth, получение звука и его передача по сети Dante цифровой сигнал.
- ▶ В основном используется в таких сценариях, как телеконференции и аудиомедиа.
- ▶ Передача.
- ▶ Простое в использовании, управление с помощью сенсорной кнопки Bluetooth.
- ▶ Сопряжение с подключенными устройствами и отображает состояние подключения.



Модель	Данте BW22D
Bluetooth-интерфейс	2
Канал DANTE/AES67	2
Сtereo вход	RCAx2
Максимальный входной уровень	12dBu
Частота выборки	44.1/48KHz
Бит данных	24bit
THD+N	T0.005%@1kHz+4dBu
Задержка устройства Dante/AES67	<2 мс
Источник питания	Класс 1 802.3 для PoE
Потребляемая мощность	2W
Входное соотношение сигнал/шум	>100 дБ
Размеры	86x86x40mm