

6-зонный микшер-усилитель с регулятором громкости

Описание

Эта серия микшерных усилителей коммерческого класса обеспечивает чистое и мощное звучание при надежной работе. Модели с выходной мощностью от 70 до 650 Вт RMS оснащены встроенным 6-зонным селектором громкоговорителей и отдельным регулятором громкости для каждой зоны. Усилители подходят для речевого оповещения и фоновой музыки в ресторанах, барах, магазинах и на других объектах малого и среднего размера.

Особенности

- Встроенные USB, Bluetooth, тюнер и SD-картридер
- Выходная мощность 70/130/260/360/500/650 Вт
- 3 микрофонных входа, 2 AUX-входа и 1 линейный выход
- Трансформаторно-изолированные выходы 100 В, 70 В и 4-16 Ом
- Независимая регулировка усиления каждой зоны
- Раздельная регулировка НЧ и ВЧ


Стабильная и мощная работа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MZ-200BT	MZ-300BT	MZ-600BT	MZ-1000BT	MZ-2000BT	MZ-3000BT
Номинальная выходная мощность	70 Вт	130 Вт	260 Вт	360 Вт	500 Вт	650 Вт
Тип усиления	Аналоговый, трансформаторный, 100 В					
Выходы	100 В, 70 В и 4-16 Ом					
Диапазон частот	60 Гц - 15 кГц, +/- 3 дБ					
КНИ	Менее 0,5% при 1 кГц (1/3 номинальной мощности)					
Отношение сигнал/шум	Более 85 дБ					
Регулировка тембра	НЧ: 100 Гц (+/- 10 дБ), ВЧ: 12 кГц (+/- 10 дБ)					
Органы управления	Регуляторы усиления и выключатель питания					
Охлаждение	Внутренний вентилятор 12 В постоянного тока					
Индикаторы	Индикаторы питания и уровня					
Потребляемая мощность	110 Вт	190 Вт	365 Вт	510 Вт	720 Вт	910 Вт
Питание	220-240 В переменного тока, 50/60 Гц					
Габариты	89(В) x 483(Ш) x 366(Г) мм					
Монтажные размеры	Стойка 19 дюймов, 2U					
Размеры упаковки	185(В) x 520(Ш) x 435(Г) мм					
Масса нетто	12 кг	13,5 кг	15 кг	12 кг	13,5 кг	15 кг
Масса брутто	13,8 кг	15,2 кг	17 кг	13,8 кг	15,2 кг	17 кг
Отделка	Панель: алюминий, черный цвет; корпус: стальной лист, черный цвет					