

4-CHANNEL WIFI AUDIO AMPLIFIER

Описание

WF-4120 — это компактный усилитель мощностью 4 x 120 Вт с входами Wi-Fi, Bluetooth, USB и AUX. Он предназначен для того, чтобы превратить традиционные пассивные колонки в многофункциональные беспроводные колонки. Он включает в себя переключатель фазы сабвуфера, с четырьмя выходами в стереорежиме для стереозвука. В мостовом режиме каналы CH1 и CH2 находятся в режиме сабвуфера, в то время как CH3 и CH4 находятся в полнодиапазонном режиме, образуя аудиосистему 2.1.

Особенности:

- ▶ Разрешить беспроводную потоковую передачу музыки через Wi-Fi или Bluetooth
- ▶ С выходами на стереодинамики 4 x 120 Вт.
- ▶ С USB-считывателем и входом AUX для большого количества источников звука
- ▶ Можно регулировать громкость каждого канала независимо
- ▶ Поддерживает онлайн-музыку, интернет-радио, Airplay, DLNA, Amazon Alexa.
- ▶ Удобное управление музыкой с помощью приложения Wiim.



Модель	WF-4120
Сtereo режим	
Номинальная выходная мощность	4*120 Вт (4 Ом)
Входная чувствительность	1V(1KHz)
THD+N	<0.1%
SNR	>90 дБ
Частотные характеристики	20 Гц-20 кГц -2 дБ
Режим моста	
Номинальная выходная мощность	250W(4ohm)
Входная чувствительность	300MV(60Hz)
THD+N	<0.1%
SNR	>90 дБ
Частотные характеристики	20Hz~200Hz
микрофон	
он	
Входная чувствительность	300MV
THD+N	<0.1%
SNR	>72 дБ
Частотные характеристики	150 Гц-20 кГц ± 2 дБ
Размеры продукта	430x265x44mm
Вес нетто	3.4kg