



Усилитель мощности

Описание:

МРА 200 — это инсталляционный усилитель, который имеет 3 линейных входа (вход 1 с функцией Bluetooth), с селектором и собственным регулятором громкости, двумя регуляторами тембра и

Светодиоды, обозначающие наличие сигнала и режим ограничения. Кроме того, усилитель включает микрофонный вход, обеспечивающий функцию микширования и добавляющий несколько

функций, которые настраивают систему в соответствии с требованиями установки. Эти функции, которые можно установить:

- Приоритет MIC
- Режим моно/стерео входа
- 3 уровня усиления на входе MIC
- 3 предустановки защиты от обратной связи на входе микрофона



Характеристики

МРА 200

Выходная мощность	2x 100W @ 8 Ω / 200W (70/100V Line)
Аудио входы	3 ЛИНИИ (несбалансированные), 1 микрофон, 1 RJ45 (команды RS485)
THD +N	1 кГц, 15 Вт, 8 Ом/16 Ом, 0,1 % 1 кГц, 30 Вт, 70 В/100 В, 0,2 %
Диапазон частот	20 Гц–20 кГц, 0 дБ–0,5 дБ
Основной источник питания переменного тока	100–240 В, 50/60 Гц
Размеры	215x48x264mm(WxHxD)
Масса	2,3 кг